



DIVISION DE FBII

XL-2T Turbo

Control/Comunicador Bidireccional. 7 Zonas. Memoria EEPROM

CARACTERISTICAS GENERALES:

- 7 ZONAS totalmente programables.
- Bucle RFL – N.C. ó N.A.
- 78 Eventos en memoria.
- Formato Contact ID.
- 15 Códigos de usuario.
- Reloj en tiempo real (50-60 Hz.).
- Opción de autoarmado.
- 2 Disparos salida voltaje programables (Trigger).
- Test programable: 1 hora, 1 día, 7 días, 27 días, 60 días y 90 días.
- Armado con zona E/S abierta.
- Alarma por cruce de zonas.
- Reporte Dual a C.R.A.
- Tamper de teclado.
- Respuesta rápida por zona (10msg.)
- Opción Audible/Silenciosa por zona.
- Corte sirena/transmisor con múltiples alarmas.
- 4 Condiciones de emergencia en teclado (Pánico, Auxiliar, Fuego y Coacción).



COMPONENTES DEL SISTEMA

XL-2T Control comunicador de 7 Zonas.

Teclados LED Teclados LCD

XL4600RM XK7LC

XL4600SM

6615

El sistema soporta teclados de LEDs ó LCD. No usar los dos tipos de teclado en una misma instalación.

ESPECIFICACIONES

SISTEMA

- Memoria 78 Eventos con fecha y hora.
- Opciones de autoarmado.
- Opción de armado con zona entrada/salida abierta.
- Tamper de teclado.
- Diferentes tiempos de alarma para robo y fuego.
- Dos tiempos de entrada diferentes.
- Contador de alarmas para bloqueo por sucesivos disparos de una misma zona.
- Restablecimiento de los detectores de fuego desde el teclado.
- Oscilador incorporado para conexión directa de altavoz.
- Comunicación bidireccional on-line.

DISPAROS SALIDAS DE VOLTAJE (TRIGGER)

- 2 Salidas de voltaje programables (50mA) con múltiples opciones:
 - Restablecimiento detector de fuego, sirena de fuego, sirena de robo, listo, armado, coacción, tiempo salida, tiempo entrada, atraco, auxiliar,...

ZONAS

- 7 Zonas totalmente programables.
- Cuatro emergencias de teclado programables como pánico, fuego, auxiliar y coacción.
- Distintos tipos de zona: entrada/salida, interior, instantánea, entrada/salida con auto parcial, interior con auto parcial, 24 horas, fuego, llave.

Con las opciones de: aviso, respuesta rápida, aviso día/ alarma noche, retardo transmisión y audible/silenciosa por zona.

- Selección de alarma por cruce de zonas.
- Códigos de transmisión a CRA de alarmas, restablecimiento, cancelación, coacción, atraco, fallo red, baja batería, test, conexión/desconexión, corte sirena/transmisor, múltiples alarmas, salida errónea, avería fuego, avería día, tamper de teclado, pánico-fuego, auxiliar de teclado y carga bidireccional.

CODIGOS DE USUARIO

- Programables hasta quince códigos de usuario.
- Opción de código de sólo armado.
- Opción de código de coacción.
- Opción de usuarios abrepuertas.
- Códigos programables desde teclado.
- Identificación de conexión/desconexión por usuario.

COMUNICACIONES CON CENTRAL RECEPTORA

- Dos números de teléfono (hasta 16 dígitos).
- Dos números de abonados (3 ó 4 dígitos).
- Velocidad de transmisión a 10, 20 o 40 PPS con ó sin control de paridad.
- Formatos: 3x1, 4x1, 4x2, expandidos y expandido de una sola ronda.
- Formatos FB1 Superfast, Ademco 4x1 Express, ademco 4x2 Express y contact ID.
- Informe dividido para reporte de conexión/ desconexión.
- Detección de tono..
- Informe DUAL.

TECLADOS

- Admite hasta 4 teclados por sistema, con instalación a cuatro hilos.
- Indicadores luminosos para cada zona mostrando alarma, avería, anulación y no listo.
- Indicadores separados para ver estado del sistema: Armado, listo, parcial, instantáneo, fallo red/batería.
- En teclado de pantalla líquida de LCD lectura fácil de eventos y estado mediante dos líneas de 16 caracteres.
- Teclas retroiluminadas.
- Admie teclados de LEDs y LCD: NO MEZCLAR teclados LEDs y LCD en la misma instalación.

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

- Corriente auxiliar: 500mA.
- Transformador 12 V. 20 VA.
- Corriente para sirena 1A.

HOMOLOGACIONES

- UL. Doméstico combinado Robo/Fuego.
- UL. Mercantil; Grados A, AA y B.



MADRID

Vivero, 5
28040 Madrid
Tel: 91 533 47 06
Fax: 91 535 00 81
<http://www.ademco.es>

CATALUÑA/ARAGON

D'AusiasMarc, 139
08013 Barcelona
Tel: 93 265 50 52
Fax: 93 265 25 52
e-mail: ademco@ademco.es

LEVANTE/BALEARES

Avda. del Cid, 166
46014 Valencia
Tel: 96 359 50 43
Fax: 96 359 53 90

ANDALUCIA

San Lorenzo, 16
29001 Málaga
Tel: 95 222 05 24
Fax: 95 222 05 43

NORTE

P.A.E. Asuarán
Edif. Emekuri, Mód. 1 Pl. Baja
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel: 94 471 00 17
Fax: 94 471 10 77

PORTUGAL

R. Tomás da Fonseca
Torre G -2º
1600 Lisboa
Tel: 351 1 723 07 02
Fax: 351 1 723 07 03